

Проблемы с регуляторами газов

Входное давление недостаточно

Предварительно необходимо узнать максимальное напряжение на клапане. Это можно сделать по [по анализу прошивки РГП](#).

Тип	Прошивка	Максимальное напряжение на клапане
Аналоговая серия	1.x - 3.x	8.7 В
Цифровая серия серия	10.x и выше	10 В

Диагностика ведётся по строчкам текущих параметров (18/02/2016 13:08:04 Прибор 1 **текущие значения**)

```
4.Гелий { Режим=0 Q=20.0/20.0 Vкл=8.5 Pвх=0.013 Pвых=-0.003 }
4.Гелий { Режим=0 Q=20.0/20.0 Vкл=9.0 Pвх=0.013 Pвых=-0.003 }
4.Гелий { Режим=0 Q=20.0/19.0 Vкл=10.0 Pвх=0.012 Pвых=-0.003 }
```

From: <http://kb.has.ru/> - База знаний Хромос

Permanent link: http://kb.has.ru/support:%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%81_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2

Last update: 2016/03/02 09:49

